

NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET DE MONTAGE

Serrures électromécaniques

3 points

Essentielle

et

Essentielle +

DG3PM31-BPCA12 ----- DG30

DG3PM31-BCA12 ----- DG30+



Guidotti

ZI de la Pomme - BP 34 - 8 rue F.Arago 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 21 21 - Fax 05 62 18 21 29

B		
A		
REV.	DATE	MODIFICATIONS



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

SERRURES DG30


Axe 31mm

EN APPLIQUE

Références:

DG30
DG30+

Représentation ci-dessous : serrure Droite vue intérieure ET CAPOTS MONTES
Jeu entre serrure et gâche : 4mm mini, 8mm maxi.





CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

SERRURES Essentielle et Essentielle + Axe 31mm EN APPLIQUE

Références:

DG30
DG30+

Principes généraux:

- Serrure électromécanique applique 3 points
- 3 pènes pivotants dissociés
- Verrouillage automatique et systématique mécanique
- A la fermeture de la porte, la serrure se verrouille automatiquement sans action sur cette dernière. Les 3 pènes agissent comme des pènes demi-tour classiques et évitent de ce fait le rebond de la porte. Les déverrouillages intérieur et/ou extérieur ne déverrouillent pas les pènes, mais les rendent libres; il suffit de pousser la porte pour ouvrir cette dernière.

Si la serrure est déverrouillée mécaniquement par la clé ou la béquille ou électriquement par le contrôle d'accès, et qu'il n'y a aucune action d'ouverture de porte, les pènes se reverrouillent automatiquement.

Les pènes ont une action dissociée les uns des autres, c'est-à-dire que si un pêne devait ne pas se verrouiller (à cause d'une porte cintrée, par exemple), il n'empêcherait pas le bon fonctionnement et le verrouillage des 2 autres.

- Déverrouillage:

Essentielle:

Déverrouillage extérieur mécanique par clé et électrique par contrôle d'accès
Déverrouillage intérieur mécanique par clé et électrique par contrôle d'accès

Essentielle +:

Déverrouillage extérieur mécanique par clé et électrique par contrôle d'accès
Déverrouillage intérieur mécanique par clé et béquille de sortie libre
Déverrouillage intérieur électrique par contrôle d'accès

- Standard: contact sec fonds de pêne fermé serrure verrouillée

Caractéristiques électriques:

- Raccordement sur contrôle d'accès impulsif. Durée de l'impulsion maxi 5s.
La durée de la commande d'ouverture peut être augmentée avec l'ajout de notre abaisseur de tension DGAB
- Alimentation 12Vdc - Consommation 1,5A


Renseignements nécessaires pour la commande:

- Sens d'ouverture
- Gâche applique ou gâche plate



Raccordement ESSENTIELLE DG30 (DG3PM31-BPCA12)

Commande
d'ouverture NO



JAUNE
JAUNE

Raccordement ESSENTIELLE+ DG30+ (DG3PM31-BCA12)

Commande
d'ouverture NO

